

GenSet



MG 3000 I-HE



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE
USCITA MONOFASE DA 3 KVA
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	+ Arresto automatico per basso livello olio + 2 prese monofase Schuko 230V + Uscita carica batteria 12Vcc + Protezioni per uscite di potenza
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	+ Non disponibili
Accessori a richiesta	+ Non disponibili
Potenza acustica	+ Lwa 95 (70 dB a 7 m)
Generatore CA 50Hz	+ Tipo: sincro + Potenza monofase (massima): 3kVA - 230V + Carica batteria: 120W - 12V - 10A - CC + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore a Benzina 3000 giri/min	+ Tipo: Honda GX160 - 1 cil. - 163 cm ³ + Potenza massima: 4,2 hp (3,1 kWm) + Avviamento: manuale + Raffreddamento: aria + Consumo carburante al 75% del carico: 1 l/h
Altre caratteristiche	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 3,1 l + Dimensioni (Lu x La x H): 610 x 360 x 410 mm + Peso a vuoto: 42 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.