

DRIVE 1500



USB



12V



START



POWER BANK



LED LIGHT



SUPPLY

NEW

- Avviatore di emergenza portatile ultracompatto multifunzione al litio a 12V. 1500A start max.
- Equipaggiato con batterie altamente performanti; ricarica veloce e completa grazie a celle a polimeri di litio LiPo ad alta efficienza.-
- Ricarica rapida di dispositivi elettronici via USB (Quick Charge) e per l'alimentazione di dispositivi a 12V.
- Potente fonte di illuminazione. 2 luci led ad alta intensità e 4 modalità di funzionamento.
- Leggero e di dimensioni contenute.

DESCRIZIONE

Avviatore multifunzione al litio, ultracompatto, per emergenza, a 12V per moto, auto, camper, motori marini, furgoni, etc.
Power bank per la ricarica rapida di dispositivi elettronici via USB (Quick Charge) e per l'alimentazione di dispositivi a 12V.
Dotato di 2 luci led ad alta intensità, diventa una fonte di illuminazione in caso di necessità. Utilizza batterie al litio LiPo ad alta efficienza che consentono una ricarica completa e veloce e ne garantiscono compattezza e peso contenuto.

Caratteristiche:

- avviatore di emergenza a 12V ultracompatto;
- powerbank con uscita USB A (Quick Charge) e uscita a 12V;
- potente fonte di illuminazione con 2 luci led ad alta intensità e 4 modalità di funzionamento;
- visualizzazione a led del livello di carica.

Completo di cavi di avviamento, cavo di collegamento e spina accendisigari con 2 prese: USB A e USB C.



DATI TECNICI

CODE	CODICE 829569		TENSIONE DI CARICA 5 V		CORRENTE DI CARICA 2,8 A
	CAPACITA' DELLA BATTERIA 12000 mAh		TENSIONE DI AVVIAMENTO 12 V		CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX 1500 A
	TENSIONE DI USCITA #1(USB) 5 V		TENSIONE DI USCITA #2(USB) 5/9/12 V		OUT USB 2 QC QUICK CHARGE 3.0 18 W
	TENSIONE DI USCITA #1(JACK) 12 V		CORRENTE USCITA #1(JACK) 10 A		DIMENSIONI (LxWxH) 17,6 x 7,8 x 3,5 cm
	PESO 0,68 kg				

ACCESSORI IN DOTAZIONE



CAVI AVVIAMENTO
124916

ACCESSORI SU RICHIESTA



KIT ACCESSORI
803537

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



BROCHURE



CERTIFICATO